

1. Begeben Sie sich zu „Funktionen > Aktionen“.

The screenshot shows the ALLNET configuration interface. At the top left is the ALLNET logo. The top right shows the time 16:13:58. Below the logo is a navigation bar with 'Hauptseite', 'Funktionen', and 'Konfiguration'. The main content area has a blue header with tabs: 'Allgemein' (selected), 'Vergleichen', 'Aktion', 'eMail Benachrichtigung', and 'Status Benachrichtigungen'. Below the tabs are two buttons: 'Aktiviert' and 'Deaktiviert', and an 'Aktion Löschen' button. The 'ALLGEMEIN' section contains a text input field with 'Taster' entered, a 'BEZEICHNUNG' label, and a larger text area with the placeholder 'Hier können Sie eine Beschreibung für den Alarm eingeben' and a 'BESCHREIBUNG' label. At the bottom of the form are 'Zurück zur Liste' and 'Eingaben Speichern' buttons. The footer contains copyright information: 'Copyright © 2011-2021 ALLNET GmbH Computersysteme [Software: 3.35.1098]'.

Geben Sie unter dem Reiter „Allgemein“ eine beliebige Bezeichnung & Beschreibung ein.

2. Klicken Sie auf den Reiter „Vergleichen“ und wählen Sie unter „Sensor wählen“ den Schalter aus, den Sie zu einem Taster umkonfigurieren wollen. Unter „Bedingung“ wählen Sie das „=“-Zeichen und tragen bei „Konstante“ die „1 (für EIN)“ ein.

The screenshot shows the ALLNET configuration interface with the 'Vergleichen' tab selected. The top navigation bar and logo are the same. The time is now 16:17:15. The 'Vergleichen' tab is active, showing a 'SENSOR WÄHLEN' dropdown menu with '3073V2 Schaltausgang' selected. Next to it is a 'BEDINGUNG' dropdown menu with '=' selected. To the right is a 'VERGLEICHS SENSOR WÄHLEN' section with a 'Benutze Konstante' dropdown menu and a 'KONSTANTE' input field containing '1'. Below this is a larger text input field containing '1' with the label 'WIE VIELE SEKUNDEN MUSS DAS EREIGNIS BESTEHEN, BEVOR EIN ALARM AUSGELÖST WIRD'. At the bottom of the form are 'Zurück zur Liste' and 'Eingaben Speichern' buttons. The footer contains the same copyright information: 'Copyright © 2011-2021 ALLNET GmbH Computersysteme [Software: 3.35.1098]'.

Im Feld „Wie viele Sekunden muss das Ereignis bestehen, bevor ein Alarm ausgelöst wird“ geben Sie die Zeit in Sekunden an, die der Schalter auf „EIN“ stehen soll, ehe dieser wieder auf „AUS“ switcht.

3. Klicken Sie auf den Reiter „Aktion“ und wählen Sie unter „Aktoren“ den gleichen Schalter wie unter „Vergleichen“ aus.
Setzen Sie die Schaltfläche von „Aktor Aktion“ auf „Aus“ und speichern Sie alle Angaben mit „Eingaben speichern“.

The screenshot shows the ALLNET web interface. At the top left is the ALLNET logo, and at the top right is the time 16:17:32. Below the logo is a navigation bar with 'Hauptseite', 'Funktionen', and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' section is active, and the device ID 'ALL3073V2' is displayed. The main content area has several tabs: 'Allgemein', 'Vergleichen', 'Aktion', 'eMail Benachrichtigung', and 'Status Benachrichtigungen'. The 'Aktion' tab is selected. Below the tabs, there is a dropdown menu for '3073V2 Schaltausgang'. Underneath, there are buttons for 'Ein', 'Aus', and 'Umschalten'. The 'Aus' button is highlighted. Below these buttons, there is a section for 'AKTOR AKTION' with a text input field for 'Name des Scripts inkl. Pfad. (zB. /data/beispiel.sh)'. Below that is a section for 'SCRIPT ZUM STARTEN' with buttons for 'Aktiviert' and 'Deaktiviert'. The 'Aktiviert' button is highlighted. Below that is a section for 'NUR EINMAL AUSFÜHREN' with a text input field for 'Zeit in sekunden die nach einem Alarm mindestens gewartet wird, bevor die Aktion erneut ausgelöst wird'. Below the input field is the label 'ALARM PAUSE (SEKUNDEN)'. At the bottom of the main content area, there are two buttons: 'Zurück zur Liste' and 'Eingaben Speichern'. At the very bottom of the page, there is a copyright notice: 'Copyright © 2011-2021 ALLNET GmbH Computersysteme [Software: 3.35.1098]'.

Der Schalter ist nun ein Taster!